

Remplacer la carte électronique d'une pompe pour filtre à sable

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1 Prévoir :** Un tournevis, une pince à bec, la carte électronique neuve avec son écran de contrôle
- 2 ATTENTION :** Avant toute intervention, éteignez la pompe et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique

ÉTAPE 2 : REMPLACER LA CARTE ÉLECTRONIQUE

- 1.**
Dévissez les 4 vis et enlevez le capot de la pompe



- 2.**
Débranchez toutes les connectiques puis retirez la carte électronique




- 3.**
Retournez le capot puis remplacez l'écran de contrôle par le nouveau

Chaque écran est associé à sa propre carte



- 4.**
Installez la nouvelle carte en respectant les branchements selon le modèle de votre pompe



Fils noirs ou fils blancs : pas de sens de branchement

- 5.**
Rebranchez la connectique de l'écran de contrôle à la carte électronique



- 6.**
Remontez le capot

